

MFP HP LaserJet Pro M426dw Especificações

FUNÇÕES	Imprimir, copiar, digitalizar
ADMITE MULTITAREFAS	Sim
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO	Normal: Até 38 ppm [6]
SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, PRONTA)	Em até 5,6 segundos; Em até 13,2 segundos (100 V)
SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, MODO DE SUSPENSÃO)	Até 8 segundos
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA	Normal: [6]
PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA)	Preto: Em até 5,6 segundos; Em até 13,2 segundos (100 V) [7]
PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA)	Preto: Até 8 segundos [7]
PRIMEIRA CÓPIA	Em até 7,2 segundos [7]
PRIMEIRA CÓPIA (DORMIR)	Em até 9,7 segundos [7]
CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4)	Até 80.000 páginas
VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO	750 a 4000 [5] A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	Laser
QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA)	Até 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
IDIOMAS DE IMPRESSÃO	HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo
MONITOR	Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)
VELOCIDADE DO PROCESSADOR	1200 MHz
SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL	Não
CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO	Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas) [1]
RECURSO HP EPRINT	Sim
RECURSO DE IMPRESSÃO MÓVEL	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; aplicativos móveis;
CAPACIDADE SEM FIOS	Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
CONNECTIVIDADE, PADRÃO	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso
PRONTO PARA TRABALHAR EM REDE	Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]
REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede;

Windows XP (32 bits) (SP2): Processador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; HD 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de hardware do sistema operacional, acesse <http://www.apple.com>)

SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (em <http://www.HP.com>); Windows XP SP3, edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em <http://www.HP.com> e na loja da Apple); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (drivers integrados ao SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalação manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Outros SOs; UNIX

NÚMERO DA NOTA DE RODAPÉ DO SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO	[11]
MEMÓRIA, PADRÃO	256 MB
MEMÓRIA MÁXIMA	256 MB
DISCO RÍGIDO	Não
MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRÃO	Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas
MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, OPCIONAL	Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional
MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO	Bandeja de saída para 150 folhas
CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA (FOLHAS)	Até 150 folhas
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO	Automática (standard)
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS	Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope n° 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.;

	5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração
TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm
TIPOS DE SUPORTES	Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências
PESO DE MÍDIA, ADMITIDO	Bandeja 1: 60 a 175 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m ²
GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO	60 a 90 g/m ²
TIPO DE SCANNER	Base plana, alimentador automático de documentos
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA	Até 1200 x 1200 dpi
TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO	216 x 355,6 mm
TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO ADF (MÍNIMO)	102 x 152 mm
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4)	Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)
VOLUME MENSAL DE DIGITALIZAÇÃO RECOMENDADO	750 a 4000 [20]
DIGITALIZAÇÃO ADF DUPLEX	Não
CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	Padrão, 50 folhas
CARACTERÍSTICAS PADRÃO TRANSMISSÃO DIGITAL	Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem
FORMATOS DE ARQUIVO, ADMITIDOS	Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZAÇÃO	Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]; Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
VELOCIDADE DE CÓPIA (NORMAL)	Preto: Até 38 cpm Cor: [8]
RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO)	600 x 600 dpi
RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES)	600 x 600 dpi
CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA	25 até 400%
CÓPIAS, NO MÁXIMO	Até 99 cópias
ENVIO/RECEPÇÃO DE FAXES	Não
ALIMENTAÇÃO	Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)
CONSUMO DE ENERGIA	583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt (liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou desligado) [12]
EFICIÊNCIA DE ENERGIA	Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
EM CONFORMIDADE COM BLUE ANGEL	Não; Consulte o documento ECI
GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO	15 a 32,5° C

INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO	30 a 70% RH
EMISSIONES DE POTÊNCIA ACÚSTICA (PRONTO)	Inaudível [17]
EMISSIONES DE PRESSÃO ACÚSTICA BYSTANDER (ATIVO, IMPRIMINDO)	55 dB(A)
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado (~3100 páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia de garantia; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação; Cabo USB [1]
CABO INCLUSO	Sim, 1 cabo USB
SOFTWARE INCLUÍDO	Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos HP, Status e alertas da impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP, Aplicativo e driver de digitalização HP, Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de rede, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL6, Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os usuários para http://www.HP.com ou a fonte de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)